

MODELL		NC-X300	NP2000	NC-X700	NC-X900
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher			
		Screen Mirroring für iOS und Android			
		Miracast wird nicht unterstützt		Windows 10 Miracast	
	Split-Screen	Bis zu 2, nebeneinander		Bis zu 4, dynamisches Layout	
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 1080p, 30 Bilder/s		Bis zu 4K-UHD, 30 Bilder/s	
Ausgangsauflösung	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)		4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)		
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, AirNote für Kommentare von Meetingteilnehmern, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard			
	Produktivität	Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung		Meeting-ID, Support für Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung	
	Digital Signage-Infotafel	-		NovoDS Digital Signage – Mitteilungs- und Infotafel, intuitive Drag&Drop-Oberfläche, flexibles Erstellen von Playlists, dynamischer Inhalt von Text, Audio, Fotos und Videos zu Webseiten, Twitter, RSS, Google Kalender, Wetter und mehr.	
	Drahtlose Bildschirmduplizierung	-		NT Live-Empfänger für die drahtlose Bildschirmduplizierung	NT Live-Sender und -Empfänger für die drahtlose Bildschirmduplizierung
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung			
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 1T1R mit einer externen Antenne	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei internen Antennen	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei externen Antennen	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei externen Antennen Duale WLAN-Module (ein fest zugewiesener Kanal für Miracast)
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)	HDMI-Ausgang	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)	
	Eingang	USB Typ A; microSD-Steckplatz; Gleichstromanschlussbuchse	Ethernet RJ45; USB Typ A; microSD-Steckplatz; microUSB-Leistungseingang	Ethernet RJ45; USB Typ A x 1 USB Typ C x 1; microSD-Steckplatz; RS-232-Klinkenstecker Gleichstromanschlussbuchse	Ethernet RJ45 (PoE); USB Typ A x 1 USB Typ C x 1; microSD-Steckplatz; HDMI-Eingang; Line-In (3,5-mm-Klinkenstecker); RS-232-Klinkenstecker Gleichstromanschlussbuchse
SYSTEM	CPU	Quad-Core ARM		Six-Core ARM	
	Speicher	8 GB		16 GB	
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/2 A Verbrauch: 10 W		Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/3 A Verbrauch: 15 W	
	Produktabmessungen (B x T x H)	100 x 100 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm	151 x 117 x 24,7 mm	195,8 x 139,8 x 28 mm
	Gewicht (netto)	184 g	128 g	270 g	446 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, Antenne, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, USB-Ethernet-Adapter, Wandhalterung, Bedienungsanleitung, QL300 LauncherPlus	Haupteinheit, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung	Haupteinheit, 2 Antennen, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung	Haupteinheit, 2 Antennen, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)			
	Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre