

MODELL		NovoCast NC1000	NovoPro NP2000
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher
		Screen Mirroring für iOS und Android	
		Miracast wird nicht unterstützt	
	Split-Screen	Bis zu 2, nebeneinander	Bis zu 4, dynamisches Layout
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 1080p, 30 Bilder/s	
	Ausgangsauflösung	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)	
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, Education Mode Preview, AirNote, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard	
	Produktivität	Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung	
	Digital Signage-Infotafel	-	
	Drahtlose Bildschirmduplizierung	-	
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung	
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 1T1R mit einer externen Antenne	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei internen Antennen
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)	HDMI-Ausgang
	Eingang	USB Typ A; microSD-Steckplatz; Gleichstromanschlussbuchse	Ethernet RJ45; USB Typ A; microSD-Steckplatz; microUSB-Leistungseingang
SYSTEM	CPU	Quad-Core ARM	
	Speicher	8 GB	
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/2 A Verbrauch: 10 W	
	Produktabmessungen (B x T x H)	100 x 100 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm
	Gewicht (netto)	184 g	128 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, Antenne, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, USB-Ethernet-Adapter, Wandhalterung, Bedienungsanleitung	Haupteinheit, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	-	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)
	Garantie	2 Jahre	