

MODELL		NC-X900
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher Screen Mirroring für iOS und Android Windows 10 Miracast
	Split-Screen	Bis zu 4, dynamisches Layout
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 4K-UHD, 30 Bilder/s
	Ausgangsauf- lösung	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
	FEATURES	Zusammenarbeit
Produktivität		Meeting-ID, Support für Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung
Digital Signage- Infotafel		NovoDS Digital Signage – Mitteilungs- und Infotafel, intuitive Drag&Drop-Oberfläche, flexibles Erstellen von Playlists, dynamischer Inhalt von Text, Audio, Fotos und Videos zu Webseiten, Twitter, RSS, Google Kalender, Wetter und mehr.
Drahtlose Bildschirmdupli- zierung		NT Live-Sender und -Empfänger für die drahtlose Bildschirmduplizierung
Sicherheit		Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei externen Antennen Duale WLAN-Module (ein fest zugewiesener Kanal für Miracast)
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)
	Eingang	Ethernet RJ45 (PoE); USB Typ A x 1 USB Typ C x 1; microSD-Steckplatz; HDMI-Eingang; Line-In (3,5-mm-Klinkenstecker); RS-232-Klinkenstecker Gleichstromanschlussbuchse
SYSTEM	CPU	Six-Core ARM
	Speicher	16 GB
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/3 A Verbrauch: 15 W
	Produktab- messungen (B x T x H)	195,8 x 139,8 x 28 mm
	Gewicht (netto)	446 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, 2 Antennen, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)
	Garantie	2 Jahre

